

シガーソケットで使える、最大8Aの小型スイッチング方式
DC/DCコンバーター、アルインコから新発売！

アルインコ電子事業部HP
www.alinco.co.jp



付属品：USB端子保護ゴムキャップ × 2
ブラケット(出荷時装着済)
ブラケット取り付けネジ × 4



DT-908

本体価格(税別) ¥12,000
JANコード：4969182320145
標準の輸送用箱の入数は5台です。

2017年8月上旬発売予定

アルインコ株式会社ではこの度、超小型DC/DCコンバーターDT-908を発売致します。DT-908はスイッチング方式の回路を採用して、幅95mm、高さ49mm、奥行102mmと超小型ながら連続7A・間欠最大8Aの実用的な容量を実現。簡易無線、アマチュア無線の5~10W機クラスやDC12V定格のカーエレクトロニクス機器をDC24V環境でお使い頂けます。フロントパネルには合計で2AのUSB型コネクターを2個装備して、携帯電話のような小型機器の充電が便利になりました。リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流保護、ショート時と過熱時の電源遮断保護回路を採用して接続機器の保護も安心です。

変換効率が良くコンパクト、「ちょっとした12V」が必要なときに簡単にシガーソケットにつないで使える便利なDT-908の製品内容をご理解いただき、販売促進にご協力賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

【ご注意】

* 本製品はホビーユーザー向け、民生用途の電源機器です。出力電圧や電流の安定度・耐久性などの定格に一般向け以上の高性能・高精度が求められる工業用途や学術研究向けの製品ではありません。本製品を他の機器に組み込んでお使いになると一切の保証は無効になります。本製品が故障したことで発生する逸失利益に対する補償は一切致しかねます。新品不良、保証期間内の故障であっても本機の設置、取り外しに掛かる費用は補償できません。USB端子はパソコンと連動して動作するような機器ではお使いになれません。USB端子は最大2Aと小型機器向けで、本体の8Aとは別の回路です。パソコンの様に大きな電流が必要な機器につなぐと本機が故障します。万が一パソコンが故障してデータが消失しても、その責は負いかねます。

* 本製品に常時出力端子はありません。バックアップが必要なタイプのナビやカーステレオはお使いになれません。

定格

- 入力電圧：DC21V~28V (定格 DC24V) ●出力電圧：13.8V固定 ●出力電流：連続7A (間欠 8A)+ USB 計2A
- 出力電圧変動率：2%以下 ●出力過電流保護回路：フの字特性 自動電流制限式 (動作点8A以上)
- ヒューズ：管型 7A (シガーソケット部に組み込み)
- 出力過電圧保護回路：リレーによる電源遮断方式
- 逆接続保護 / 過熱保護：電源遮断
- 使用温度範囲：0℃~35℃
- 無負荷時待機電流：OFF時 約15mA / ON時 約70mA
- 寸法 (突起物除く/約)：95(W) x 49(H) x 102mm(D)
- 質量：約560g



RoHS

製品に関するお問い合わせは

アルインコ株式会社 (電子事業部)
URL : <http://www.alinco.co.jp>

東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888
大阪支店 〒541-0043 大阪府中央区高麗橋4丁目4番9号淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号エコービル2階 ☎092-473-8034