

分配器・結合器

名 称	型 名	使用周波数 (MHz)	インピー ダンス (Ω)	VSWR (以下)	分配損失 (以下)	アイソレ ーション(dB)	許容電力 (W)	入出力接続	質量 (Kg)	寸法(mm) (W×D×H)	名 称	備 考		
2分配器 (ハイブリット型)	DB2-SA5W	76～470MHz帯域	50	1.5	3.8	20以上	5	N-J	0.6	106×90×45	2分配器 (等分配器)	ハイブリッド型		
	10													
3分配器 (ハイブリット型)	DB3-SA5W				6.0		5		0.65		3分配器 (等分配器)			
	10													
4分配器 (ハイブリット型)	DB4-SA5W				7.5		5		1	166×100×45	4分配器 (等分配器)			
	10													

※高周波信号を各端末に等分に分配するためハイブリッド型を採用しています。



4J-4001



D-150S



D-400A

名 称	型 名	使用周波数 (MHz)	インピー ダンス (Ω)	VSWR (以下)	分配損失 (以下)	アイソレー ション(dB)	許容電力 (W)	入出力 接続	質量 (Kg)	寸法(mm) (W×D×H)	名称	備 考	
電力3分配器	3J-060	54～75MHz内の 一指定周波数	50	1.2	5.3	—	100	入力側:N-J 出力側:N-P	3.0	40×40×1250	3分配器 (等分配器)	λ/4インピーダンス整合方式	
送受信用3分配器	3J-150	140～170MHz内の 一指定周波数							1.7	40×40×490			
送受信用3分配器	3J-400	330～470MHz内の 一指定周波数		1.2	—	5.0			40×40×230	4分配器 (等分配器)			
電力4分配器	4J-0601	50～70MHz内の 一指定周波数				3.0			40×40×1400				
送受信用4分配器	4J-1501	140～170MHz内の 一指定周波数		1.2	6.5	—	100	入力側:N-J 出力側:N-P	2.2	40×40×550	4分配器 (等分配器)		
	4J-4001	330～470MHz内の 一指定周波数							1.5	40×40×250			
60MHz帯 2分配器	D-0601	50～75MHz内の 指定周波数			3.2	—			100	2.1	104×34×135	2分配器 (等分配器)	壁面・ポール兼用
60MHz帯 送受信用3dBカプラ	D-060A	50～70MHz帯の 指定周波数F0±3MHz			3.8	20以上			60	N-J	0.4	78×50×39	3dBカプラ
特殊分配比型 電力分配器	D-060S	50～70MHz内の 一指定周波数		分配比に よる	分配比に よる	20以上	50	入力側:N-J 出力側:N-P	2.3	124×40×190	不等分配器	3dB方結2段、防水ケース付き	
150MHz帯 2分配器	D-1501	140～170MHz内の 指定周波数		1.2	3.2	—	100	入力側:N-J 出力側:N-P	1.7	104×34×135	2分配器 (等分配器)	壁面・ポール兼用	
150MHz帯 送受信用3dBカプラ	D-150A	140～170MHz帯の 指定周波数F0±5MHz							3.8	20以上	60	N-J	0.4
特殊分配比型 電力分配器	D-150S	140～170MHz内の 一指定周波数		分配比に よる	分配比に よる	20以上	50	入力側:N-J 出力側:N-P	2.0	124×40×190	不等分配器	3dB方結2段、防水ケース付き	
260MHz帯 2分配器	D-2601	260～275MHz帯域内 又は帯域内の 一指定周波数		1.2	3.2	—	100	入力側:N-J 出力側:N-P	1.6	104×34×135	2分配器 (等分配器)	壁面・ポール兼用	
260MHz帯 不等分配器	D-260S	260～275MHz		分配比に よる	分配比に よる	—	20	入力側:N-J 出力側:N-P	3.0	145×65×233	不等分配器	3dB方結2段、防水ケース付き	
400MHz帯 2分配器	D-4001	330～470MHzの 指定周波数又は 帯域20MHz以内		1.2	3.2	—	100	入力側:N-J 出力側:N-P	1.5	104×34×135	2分配器 (等分配器)	壁面・ポール兼用	
400MHz帯 送受信用3dBカプラ	D-400A	330～470MHz内の 帯域							3.8	20以上	60	BNC-J 又は指定	0.6
特殊分配比型 電力分配器	D-400S	350～470MHz内の 一指定周波数		分配比に よる	分配比に よる	20以上	50	入力側:N-J 出力側:N-P	4.0	145×65×233	不等分配器	3dB方結2段、防水ケース付き	

※2分配器はケーブルロスを含みません。送信・受信用分配器でアイソレーションのとれていない場合、アンテナの結合のみにご使用ください。

※上記以外の仕様については最寄り拠点へお問い合わせください。