

## ■戸別受信機比較資料

メーカー	アルインコ	アルインコ	
品名	デジタル簡易無線戸別受信機	デジタル簡易無線戸別受信機	
型番	XEAL30D/40D	XEAL3D/4D	
商品写真			
定価	オープン(XEAL30D/40D共通)	オープン(XEAL3D/4D共通)	
セット内容	ACアダプター(EDC-209) 壁掛け用ブラケット(FP0474) 取付ねじ(AE0057) 保証書・取扱説明書	ACアダプター(EDC-327) 壁掛け用ブラケット(FP0474) 取付ねじ(AE0057) 保証書・取扱説明書	
受信周波数と登録可能チャンネル数	デジタル簡易無線	XEAL30D / 351MHz帯 3チャンネル XEAL40D / 467MHz帯 3チャンネル	XEAL3D / 351MHz帯 3チャンネル XEAL4D / 467MHz帯 3チャンネル
	特定小電力トランシーバー	421~440MHz帯 1チャンネル	-
	アマチュア無線	438MHz帯 1チャンネル	-
	AMラジオ	522~1710MHz帯 5チャンネル	-
	FMラジオ	76~108MHz帯 5チャンネル	-
仕様	本体サイズ	(約)W220×D60×H112mm	(約)W220×D60×H112mm
	重量(乾電池含む)	約630g	約550g
	スピーカー最大出力	1W	1W
	動作温度範囲	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃
	非常用乾電池	単三アルカリ乾電池4本	単三アルカリ乾電池4本
	電池使用時間の目安	24時間以上(5分受信/55分待ち受け)	24時間以上(5分受信/55分待ち受け)
機能	特定小電力送信	○	×
	ACSH機能	○	○
	エアクロン機能	○	×
	スマホアプリ設定機能	○	○
	録音機能	最長8分 5件まで	×
	緊急警報機能	○	○
	優先チャンネル受信機能	×	○
	特小トランシーバーモード	○	×
	信号強度測定モード	○	○

株式会社エクセリ(代理店届出番号C1909977)

東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5 URL : <https://www.exseli.com/>