ALINCO

特定小電力トランシーバー

DJ-PX3 (B/S)

免許・資格不要

交互通話中継対応

オールチャンネル対応 ALL CHANNEL

技術基準適合証明取得機種
標準価格:オープン価格

JAN コード：(B:ブラック) 4969182360929
(S:シルバー) 4969182360936

PXシリーズのクオリティは次のステージに進化した。

イヤホンマイク：EME-51A

本体の実寸

＊イヤホンマイクかスピーカーマイクが無いとお使いになれません。用途に合う物を別途お求めください。

標準付属品:ベルトクリップ・保証書・説明書

幅52.8mm×高さ73.8mm×薄さ14.6mm、単3乾電池1本を含んで約64gと驚きの小型・軽量サイズ。(突起物・イヤホンマイク含まず)

シックな黒(B)とスタイリッシュなシルバー(S)、選べる2色のボディカラー。

20+27 ch

交互通話、交互通話中継モードの全チャンネルに対応。

■通話距離の目安

- 障害物のない平地:DJ-PX3同士で300m程度/ロングアンテナ機種相手に400m程度
- 市街地:150m程度

＊建物内では構造によって通話距離が大きく異なります。
＊中継器を設置することで、ロングアンテナ機種と同等以上の通話距離が得られます。

アフターサービス、FAQ、販売店に関する情報などは:
アルインコ電子事業 で 検索

Options

【イヤホンマイク/スピーカーマイク】

＊ 毎日業務でお使いの際は、必ず「業務仕様」をお選びください。

●ヘルメット用ヘッドセット （業務仕様:バイクのヘルメットには使えません）	EME-53A	¥14,800
●業務仕様イヤホンマイク （カナル型イヤホン:EME-21Aはグレー、ABと57Aは黒のイヤホンが付属）	EME-21A/AB/57A	¥6,000
●業務仕様イヤホンマイク （耳掛け式マイクロスピーカー型イヤホン、左右どちらの耳でも使えます）	EME-29A	¥6,000
●業務仕様咽喉イヤホンマイク	EME-39A	¥39,800
●スピーカーマイク （VOXやコールバック機能は使えません）	EMS-59	¥3,500
●イヤホンマイク（ブームマイク）	EME-30A	¥4,500
●イヤホンマイク（マイクロスピーカー）	EME-31A	¥4,500
●イヤホンマイク（カナル型イヤホン）	EME-34A	¥3,000
●イヤホンマイク（オープンエアー型）	EME-49A	¥3,000
●イヤホンマイク（耳掛け式イヤホン）	EME-51A	¥3,000
●イヤホンマイク（オープンエアー型）	EME-52A	¥3,000

●ニッケル水素バッテリー	EBP-179	¥1,500
●シングル充電器セット	EDC-185A	¥3,800
●ツイン連結充電器セット	EDC-186A	¥5,800
●ツイン連結充電スタンド	EDC-186R	¥4,500
●充電器用ACアダプター（スペア）	EDC-139	¥1,800
●EDC-186R連結用ACアダプター	EDC-162	¥7,000
●イヤホン(ストレートコード)	EME-6	¥1,500
●イヤホン(カールコード)	EME-26	¥1,800
●イヤホン（耳掛け式）	EME-50	¥1,800

オプションアクセサリーの価格はすべて、本体価格（税別）です。
詳細はホームページをご覧ください。

シングル充電器セット
EDC-185A

充電池の劣化を低減できるリフレッシュ機能が付いたシングル・ツイン・連結の各充電器、充実したバリエーションのイヤホンマイクなどアルインコならではの多彩なオプションアクセサリー群!

■ 使用時間の目安

単三 1本	アルカリ乾電池	約25時間 （BSオフ 約12時間）
Ni-MH ニッケル水素	EBP-179	約22時間 （BSオフ 約10時間）

※ご使用の条件によっては大きく異なる場合があります。

■ 充電時間の目安

	EDC-185/186
EBP-179	約6時間

※上記の時間は放電状態のパックを満充電するときのおおよその値です。
※リフレッシュ放電に必要な時間も満充電状態から約6時間です。

Features

- 毎日仕事で使うなら業務用、たまにしか使わないなら一般用、イヤホンはカナル・オープンエア・耳掛けフック付きからヘッドセットタイプまで、多様なイヤホンマイクがそのまま使えて強度的にも有利な汎用2ピン式マイクジャックを採用。ケースは頑丈なポリカーボネート製。
- スリーサイズは先代DJ-PX2シリーズのスリムさをそのままキープ、アンテナはヘリカルにして短縮、ケースに内蔵させることで通話距離、使いやすさ、強度をすべて向上。
- 交互中継通話にも対応して、小型のDJ-P112Rレピーターとの相性は抜群。
- 電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本の他、オプションのマルチチャージャーで最大5連結、10台の充電を可能にするNi-MH充電池にも対応。
- 送信時、自分の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能を搭載。
- 操作は簡単、チャンネルと1ー7番のグループトーク番号、エンドピートーンの有無などを内部のディップスイッチで設定するだけ。外部操作ボタンは電源スイッチと音量ボリュームのみ。
- フロントパネルにはテプラの6mm幅テープがぴったり貼れるくぼみ付き、部署名や社名などを印字して表示するのに便利。

Specifications

- 周波数範囲/421～440MHzの特小トランシーバー用周波数
- 電波型式/F3E（FM）
- チャンネル数/交互20ch 中継27ch
- 使用温度範囲/-10℃～+50℃・チャージャ-0℃～+40℃
- 定格電圧/DC1.5V（電池端子）
- 消費電流/
  ・送信:約130mA
  ・受信:待ち受け時 約100mA
  ・定格出力時 約130mA
- 接地方式/マイナス接地
- 外形寸法（突起物除く）/
  ・W52.8×H73.8xD14.6mm　アンテナ長:28mm
- 重量（アルカリ乾電池含むのみ）/約64g
- 送信出力/10mW
- 通信方式/単信（交互）・半複信（中継）
- 受信方式/ダブルスーパーヘテロダイン
- 中間周波数/1st:21.7MHz,2nd:450kHz
- 受信感度/-14dμ以下（12dB SINAD）

話し方ひとつで、こんなに多彩な連絡ができます。

不特定呼び出し	「斉藤から、在庫確認お願いします」「ストックルームです。機種名は?」
割り込み	「最新機種の黒、在庫ありますか?」「緊急、マネージャー、パーキングエリアでトラブルです」「伊藤さん了解、すぐ行きます」「斉藤さん、在庫あります、お持ちします」
特定呼び出し	「山田さん、休憩入ってください」「了解、頂きます」
不特定連絡	「3番カウンター、フリーです」
一斉連絡	「マネージャーから全員に連絡、今の地震の影響はありません。通常営業を続けてください」

アルインコ株式会社
■電子事業部
●東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3ー4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888（代表）
●大阪営業所 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4ー9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361（代表）
●福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目3ー6第3博多偕成ビル7階 ☎092-473-8034（代表）

＊カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記営業所までお願いします。
＊このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

●取扱い店

株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:https://www.exseli.com/
証券コード:158A

＊撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。＊仕様は予告なしに変更する場合があります。

ホームページのURL　http://www.alinco.co.jp/

FNFLEHNH-PE
Ver.1.0.3 PX3