

交互・中継通話対応 特定小電力トランシーバー

DJ-PX32 (B/S)



製品ページ



技術基準適合証明取得機種
オープン価格

JAN コード : (B:ブラック) 4969182362343
(S:シルバー) 4969182362350

進化が止まらない元祖「カードサイズ」トランシーバー、 音声ガイドを実装してニューデザインでリニューアル!



DJ-PX32B

DJ-PX32S

原寸大



定型文やアラーム音
をボタンで送信、
役立つお知らせ機能



50トーンの
グループトーク
に対応



電波の強さを
通話終わりに
知らせる
エンドビープ®



ワンタッチで音
量を小さくする
接客モード



話し出すタイミング
を知らせるスタート
ビープ



既存のチャンネル
とグループ番号に
自動で合わせる
アクシユ機能



音で知らせる
減電池警告



無音時の耳障りな
「サー」音を低減
するコンパッダー



通話終わりの
「ザ」を消す
テールノイズ
キャンセラー



イヤホンの断線
を感知して音で
警告


ほかにも便利な機能を満載!

■VOXやマイクの感度調整など、
管理者向けセットモードも充実!

オプションアクセサリは
裏面をご覧ください。

⚠ 別売マイクが必要です!

使用には別売のイヤホンマイクやスピーカーマイク
が必須です。用途に合わせてお選びください。



定 格

- 送受信周波数
Lチャンネル / 421.8125~421.9125MHz(受信)
422.2000~422.3000MHz
440.2625~440.3625MHz(送信)
bチャンネル / 421.5750~421.7875MHz(受信)
422.0500~422.1750MHz
440.0250~440.2375MHz(送信)
- チャンネル数 / 交互20ch 中継27ch
- 電波型式 / F3E (FM)
- 動作温度範囲
-10℃~+50℃(充電 0℃~+40℃)
- 定格電圧
・DC1.5V(単三形乾電池1本)
・DC1.2V(EBP-179使用時)
- 消費電流
送信時:約150mA(High)/約130mA(Low)
バッテリーセーブ時:約30mA
受信定格出力時:約200mA
- 外形寸法(約/突起物除くW×H×D)
52.8×73.8×14.6mm
- 質量
本体(単三形乾電池を含む) / 約62g
本体(単三形乾電池、ベルトクリップを含む) / 約72g
- 【送信部】
●送信出力 / 10mW/1mW
●通信方式 / 単信(交互)・半複信(中継)
- 【受信部】
●受信方式 / ダイレクトコンバージョン
●受信感度 / -14dBμ以下(12dB SINAD)

標準付属品

- ベルトクリップ+ネジ1本
(EBC-28 本体装着済み)
- 保証書
- 簡易取扱説明書



オプション

- | | | |
|--|-----------|------------------|
| ●ベルトクリップ(付属品のスペア) | EBC-28 | ¥385(¥350) |
| ●ニッケル水素充電電池(1.2V 1900mAh) | EBP-179 | ¥1,980(¥1,800) |
| ●シングル充電器セット | EDC-185A | ¥6,050(¥5,500) |
| ●ツイン連結充電器セット | EDC-186A | ¥8,580(¥7,800) |
| ●ツイン連結充電スタンド | EDC-186R | ¥6,600(¥6,000) |
| ●ACアダプター | EDC-139 | ¥2,530(¥2,300) |
| ※ EDC-185A/186A付属品のスペア | | |
| ●12口充電スタンド | EDC-303 | ¥32,450(¥29,500) |
| ●連結充電用ACアダプター | EDC-162 | ¥8,800(¥8,000) |
| ●イヤホンマイク/カナル型グレー | EME-21A | ¥8,250(¥7,500) |
| ●イヤホンマイク/カナル型ブラック | EME-21AB | ¥8,250(¥7,500) |
| ●イヤホンマイク/耳かけ型 | EME-29A | ¥8,250(¥7,500) |
| ●咽喉イヤホンマイク | EME-39A | ¥52,800(¥48,000) |
| ●ヘッドセット | EME-46A | ¥14,300(¥13,000) |
| ●イヤホンマイク/カナル型耳かけ専用 | EME-57A | ¥8,250(¥7,500) |
| ●イヤホンマイク/カナル型 | EME-652CA | ¥4,180(¥3,800) |
| ●イヤホンマイク/耳かけ型 | EME-652MA | ¥4,180(¥3,800) |
| ●ストレートコードイヤホン/オープンエア型 | EME-6 | ¥2,530(¥2,300) |
| ●カーブコードイヤホン/オープンエア型 | EME-26 | ¥2,530(¥2,300) |
| ●ストレートコードイヤホン/耳かけ型 | EME-50 | ¥2,530(¥2,300) |
| ●スピーカーマイク | EMS-59 | ¥4,950(¥4,500) |
| ※スピーカーマイクではPTTホルド、コールバック、VOXなど一部の機能が使えません。 | | |
| ●中継器(屋内用) | DJ-P114R | オープン価格 |

使用時間の目安(約/時間)

- 単三形アルカリ乾電池×1本 約 26時間(BSオン)
 - ニッケル水素充電電池/ EBP-179 約 23時間(BSオン)
- 上記は弊社の定める規格で測定したもので、ご使用の条件によって大きく異なります。

充電時間の目安

- ニッケル水素充電電池/EBP-179(1.2V 1900mAh) 約6時間
- ※上記の時間は放電状態のEBP-179を満充電するときのおおよその値です。いずれの充電スタンドでも、時間は同じです。※リフレッシュ放電に必要な時間も満充電状態から約6時間です。



EDC-303×EDC-162



EDC-186R×2台+EDC-162

通話距離の目安

- 障害物のない平地/DJ-PX32同士で約300m程度
 - 市街地:150m程度
- ※建物内の縦階層間の通信はフロアが障害物になるため、直進では数十メートルの近距離であっても通信できないことがあります。
- ※中継器を設置すれば通話エリアの拡張が期待できます。



ご注意

本機はアンテナが内蔵式のため、手で持つとそれが障害物になって大幅に通話距離が短くなります。本体はベルトクリップで腰に固定する、ネックストラップでつるす、胸ポケットに入れる、などしてマイクでPTT操作をしてください。



EBP-179



EDC-185A



EDC-186A



EDC-186R



EDC-139



EDC-303



EDC-162



EME-21A



EME-21AB



EME-29A



EME-39A



EME-46A



EME-57A



EME-652CA



EME-652MA



EME-6



EME-26



EME-50



EMS-59



DJ-P114R

【重要:マイクが必要です】

- ※イヤホンマイクかスピーカーマイクが無いとお使いになれません。
- 用途に合う物を別途お求めください。製品の画像はホームページをご覧ください。
- ※上記のほかにも一般仕様のイヤホンマイク各種が使えますが、これらはライトユーザー向けの消耗品です。ここに記載のイヤホンマイク類はすべて業務用で耐久性に優れ、修理も可能です。
- ※PX3/31と混用、機種変更しやすいように、アクセサリは全て共用可能な既存品です。

本書ではTM、©、®マークは記載しないことがあります。

アルインコ株式会社

■電子事業部 支店・営業所・サービスセンター(SC)

- 東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)
- 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2-24いちご丸の内サウスビル3階 ☎052-212-0541(代表)
- 大阪/SC 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361(代表)
- 福岡 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-11KDX博多南ビル2階 ☎092-473-8034(代表)

・本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。() 内に表示する本体価格は税別です。
・定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。
・撮影や印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。



正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ホームページのURL <https://alinc.co.jp/>

●取扱い店



株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F
北海道旭川市6条通8-36-25 セントラル旭川7F-G号室
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5 本町EASTビル7F
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:<https://www.exseli.com/>
証券コード:158A