

ALINCO



特定小電力トランシーバー

交互通話専用



DJ-CH202(L/M/S)



交互通話中継器対応



DJ-CH272(L/M/S)

バッテリーパックと
急速充電器が付属する
オールインワン・パッケージ。
アンテナサイズと
中継対応の有無が選べる
6モデルをラインナップ!



汚れや飛沫に強いIP54
相当の生活防水ボディ。



Li-ionバッテリーパック専
用充電器、ベルトクリップ
を含むオールインワン・
パッケージ。



受信が終わった時の耳障
りな「ザツ」音を消す、
テールノイズ・
キャンセラー。



あたかも1台で2台の無線機
を使用する感覚、デュアル
オペレーション。



DJ-CH272は交互中継
器にも対応する47ch、
DJ-CH202はベー
シックな20ch。



標準付属品



アフターサービス、FAQ、販売店に関する情報などは:

アルインコ電子事業 で 検 索



■両機種共通の便利な機能

- PTT ホールド** 送信キーを一度押すと送信状態を維持。指が疲れません。
- 通話呼び出し** 通話中、通話したい相手・仲間とだけ快適通話、グループワーク。
- 誤操作を未然に防ぐキロック**
- VOX** 話すとき送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOXを内蔵。
- 送信中の自分の声がイヤホンでモニターできるコールバック。**
- 内緒話ができる秘話機能。** 旧機種とは通話できない場合があります。
- 警報音をワンタッチで送信。** 異常を伝えられる緊急通報機能。
- 故障に気づかず通話を聞き漏らすことがなくなる** イヤホンの断線検知機能を採用。(特許出願中)
- 単四形乾電池3本が使える** 乾電池ケース。(別売)

- イヤホンで聞くと疲れる通話中のバックノイズを大幅に軽減するコンパンド機能。**
- コンパンドは対応する機種間のみ有効な機能です。

■DJ-CH272専用機能(*DJ-P101R/111R/112R)

- 対応中継器*のリモートコントロール。**
- 対応中継器*のトーンスルー。**

■使用時間の目安(共通)

Li-ion リチウムイオン	EBP-80	34時間
単四3本	アルカリ乾電池 (別売)	35時間

*弊社の規定する条件にて測定

■充電時間の目安

EDC-182+EDC-139
EBP-80
3時間

■通話距離の目安 ●河原やスキー場など見通しの良い場所:1~2km又はそれ以上 ●直線道路での車間通話、住宅地など障害物が少ない場所:500m程度 ●鉄筋のビルや建物が多い市街地:100~200m程度 *ミドルやショートアンテナは上記の70~50%程度まで通話距離が短くなることがあります。 *屋内の通話距離は建物の構造や建材によって大きく異なります。 *携帯性を重視するが通話エリアもそこそこ広い、という場合はDJ-CH272のSモデルと中継器を組み合わせます。

■定格 [一般仕様] ●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線周波数 ●電波型式:F3E(FM),F1D(FSK) ●チャンネル数:交互+11ch(DJ-CH202) 交互9+11ch+中継+18ch(DJ-CH272) ●使用温度範囲:本体 -10℃~+50℃/チャージャー 0℃~+40℃ ●定格電圧:DC3.7V/4.5V ●消費電流:送信:約5mA(10mW時)/受信:待ち受け時 約5mA/定格出力時 約130mA(50mW音声出力時)/バッテリーセーブ時 約20mA(平均) ●接地方式:マイナス接地 ●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ ●外形寸法(突起物除く):W55×H93.8×D18.8mm/アンテナ長:150mm(L)/72mm(M)/36mm(S) ●質量(EBP-80含む):L=約110g M/S=約106g [送信部] ●送信出力:10mW / 1mW ●通信方式:DJ-CH202 交互(単信)/DJ-CH272 交互(単信)・交互中継(半複信) [受信部] ●受信方式:ダイレクトコンバージョン ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD) ●低周波出力:最大100mW以上(8Ω)

■用途に合わせて選べる豊富なオプション群

表示価格は本体価格(税別)です。無線機やヘルメットはアクセサリに付属しません。

●スぺア用

充電スタンド
EDC-182
¥2,200

ACアダプター
(充電用)
EDC-139
¥1,800

ストレートコード
イヤホン
EME-6
¥1,500

カールコード
イヤホン
EME-26
¥1,800

耳かけ型
イヤホン
EME-50
¥1,800

イヤホン
ジャック

スピーカーマイク
EMS-59
¥3,500
*EMS-59ではPTTホルドや
VOX運用はできません。

ヘルメット用ヘッドセット
EME-53A
¥14,800
*バイクのヘルメット
には装着できません。

●スぺア用

ベルトクリップ
EBC-28のスぺアも
販売しています。
¥200

●スぺア用

リチウムイオンバッテリーパック
(3.7V 980mAh)
EBP-80

本体装着時
薄さ 18.8mm
軽さ 約110g
¥3,000

2ピンプラグ

乾電池ケース
EDH-38
¥1,600

ソフトケース
ESC-55
ベルトに通して
装着できます。
¥1,800

咽喉イヤホンマイク
EME-39A*
¥39,800

イヤホンマイク
EME-30A
¥4,500
ブームマイク

イヤホンマイク
EME-31A
¥4,500
マイクロスピーカータイプ

イヤホンマイク
EME-34A (カナル型)
EME-49A (オープンエア型)
EME-51A (耳かけ型)
¥3,000/共通
*EME-34Aのイヤピースは大・中・小が付属します。

業務用ヘッドセット
EME-46A
¥10,000

業務仕様カナル型
イヤホンマイク
EME-21A(グレー)
EME-21AB(黒)
EME-57A(耳かけ専用)
EME-29A(マイクロスピーカー)
¥6,000/共通
*カナル型で耳かけを常用する時は
EME-57Aをお勧めします。
*マイクユニットはすべて共通(黒)で、イヤホンのみ形状
や色が異なります。用途に合わせてお選びください。

*声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。
*マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。

【ご注意】イヤホンマイクなどアクセサリをお使いの時に本体は防塵・防湿にはなりません。

■電子事業部

- 東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)
- 名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10-19サンエイビル4階 ☎052-212-0541(代表)
- 大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361(代表)
- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034(代表)

*カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記営業所までお願いします。

※このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

*撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。*仕様は予告なしに変更する場合があります。

ホームページのURL <http://www.alinco.co.jp/>

●取扱い店



株式会社エクセリ

(代理店届出番号C1909977)

東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F

大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5

お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551

URL:<https://www.exselli.com/>