

ALINCO

特定小電力トランシーバー

免許・資格
不要


交互通話専用

DJ-PB20(B/Y/W)

9+11 チャンネル対応
**20
CHANNEL**

交互通話中継器対応

DJ-PB27



オールチャンネル対応
**ALL
CHANNEL**

ビジネスシーンにもおすすめの、スタイリッシュなトランシーバー。

クラス最小・最軽量が自慢です。

※日本メーカー製単三乾電池3本、回転アンテナ式単信特小無線機、付属品含まず。2014年1月現在



濡れた手でつかんでも大丈夫、IP54相当の防塵・防沫。
ポリカーボネート製で頑丈なボディ。IP54の詳細は弊社HPのFAQコーナーをご参照ください。



自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、ホール内とホール・厨房間のように2系統
で通話ができるデュアルオペレーションなどビジネスユーザー向け機能が充実。



故障に気づかず通話を聞き漏らすことが無くなるイヤホンの断線検知機能を採用(特許出願中)



単三乾電池3本だからできる、長時間通話と400mWの大音量。



収納時に場所をとらない回転収納型の高性能アンテナ。



DJ-P20、PA20シリーズの電池パック、充電器やマイクがそのまま使えて乗り換えに便利。

実物大



防塵・防沫



W: ホワイト

Y: イエロー

B: ブラック

DJ-PB20

DJ-PB27

カラー：ブラックのみ

■ 使用時間の目安 (DJ-PB20/PB27共通)

	内蔵スピーカー	イヤホン
アルカリ乾電池	60時間	80時間
Li-Ion EBP-70 3.7V 1000mAh	26時間	36時間
Ni-MH EBP-25NH 3.6V 800mAh	22時間	27時間

※上記の時間は弊社の定める規格で測定したもので、ご使用の条件によって大きく異なる場合があります。

■ 充電時間の目安

対応 充電器	EDC-158A EDC-162/158R EDC-184A	EDC-109J	EDC-115
EBP-70	2.5時間		
EBP-25NH		2時間	12時間

※上記の時間は放電状態のパックを満充電するときのおおよその目安です。お使いの充電器によっても変化します。寒冷時の充電や使用は、電池の保温にご留意ください。炎天下での無線機や電池の放置は絶対に避けてください。

アフターサービス、FAQ、販売店に関する情報などは:

アルインコ電子事業

で

検 索



本体価格(税別)¥14,000

JANコード: B=4969182360974 Y=4969182360998
W=4969182360981

オープン価格

JANコード: 4969182361001

総務省技術基準適合品

RoHS

■両機種共通の便利な機能

※一部の機能は拡張セットモードで設定します。詳細は弊社HP>電子事業部>ダウンロード>特定小電力無線、をご覧ください。

- 音で知らせる減電池警告機能。
- 警報音をワンタッチで送信。異常を伝えられる緊急通報機能。
- 10mW 1mW 近距離なら、さらに電池が長持ち。ローパワー切り替え機能。
- 混信やノイズを抑えるグループトーン(50トーン)。
- 送信/受信切り換えタイミングを知らせるエンドビー&コールトーン。
- チャンネル番号を見られない、非表示設定も可能。
- VOX 話すとき送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOXを内蔵。
- 内緒話もOK。スクランブルトーン機能。
- 夜間の操作もスムーズ。照明付ディスプレイ。
- イヤホンで聞くと疲れるバックノイズを大幅に軽減するコンパンドア機能。
- 通話呼び出しを知らせる着信ベル機能。
- 誤操作を未然に防ぐキーロック。
- 受信専用子機として使えるPTTオフ。
- DJ-PB27専用機能
- 交互通話中継器の全27chにフル対応。
- 対応中継器*のリモートコントロール。*DJ-P101R/111R/112R

コンパンドアは対応する機種間のみで有効な機能です。

■通話距離の目安

●河原やスキー場など見通しの良い場所:1km又はそれ以上 ●直線道路での車間通話、住宅地など障害物が少ない場所:500m程度 ●鉄筋のビルや建物が多い市街地:100~200m程度

*屋内の通話距離は建物の構造や建材によって大きく異なります。*アンテナを収納したまま使うと、通話距離は極端に短くなります。

■定格

[一般仕様] ●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線周波数 ●電波型式:F3E(FM) ●チャンネル数:(DJ-PB20)交互9+11ch / (DJ-PB27)交互9+11ch & 中継9+18ch
 ●使用温度範囲:本体 -10℃~+50℃/チャージャー 0℃~+40℃ ●定格電圧:DC4.5V(単三乾電池3本) ●接地方式:マイナス接地 ●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ
 ●外形寸法(突起物除く):W54.8×H94×D27.3mm/アンテナ長:約80mm 回転収納式 ●重量(単三乾電池含む)/約174g
 [送信部] ●送信出力:10mW(1mW切り替え可) ●通信方式:DJ-PB20 交互(単信)/DJ-PB27 交互(単信)・交互中継(半復信)
 [受信部] ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD) ●音声出力/400mW(0.4W)以上※イヤホン端子は80mW以上

■用途に合わせて選べる豊富なオプション群


表示価格は本体価格(税別)です。無線機やヘルメットはアクセサリに付属しません。

EBP-70用ツイン急速充電器
EDC-158A
¥6,000シングル充電器セット
EDC-184A
¥2,500

スเปア部品 アダプター EDC-139 ¥1,800

リチウムイオンバッテリーパック
(3.7V 1000mAh)
EBP-70
¥3,500ストレートコード
イヤホン
EME-6
¥1,500カールコード
イヤホン
EME-26
¥1,800耳かけ型
イヤホン
EME-50
¥1,800イヤホンジャック
スピーカーマイク
EMS-59
¥3,500
*PTTホルダー、VOX、
コールバック機能は使えません。ヘルメット用ヘッドセット
EME-53A
¥14,800
*バイクのヘルメット
には装着できません。

EDC-158Rスタンド(単品販売x2)とEDC-162を組み合わせて連結充電器として、1つのコンセントで同時に最大4台急速充電するチャージャーを作ったイメージです。この組み合わせでEDC-158Rを最大4個、8台の無線機(EBP-70単体でも)を充電することができます。

EBP-70用
連結充電スタンド
EDC-158R
¥3,500EDC-158R
連結充電用アダプター
EDC-162
¥7,000EBP-25NH
¥1,900EDC-109J
¥7,800EDC-115
¥2,300咽喉イヤホンマイク
EME-39A
¥39,800ソフトケース ESC-61
ベルトに通して
装着できます。
¥1,800
ベルトクリップEBC-37の
スぺアも販売しています。*声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。
*マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。イヤホンマイク
EME-30A
¥4,500
ブームマイクイヤホンマイク
EME-31A
¥4,500
マイクスピーカータイプイヤホンマイク
EME-34A(カナル型)
EME-49A(オープンエア型)
EME-51A(耳かけ型)
¥3,000/共通
*EME-34Aのイヤピースは大・中・小が付属します。

EME-34A

EME-49A

EME-51A

イヤホンマイク
EME-52A
¥3,000
オープンエア型*マイクユニットは他のイヤホンマイクより小型です。
*PTTロックはありません。無線機本体のPTTホルダー機能を使ってPTTロックの代用ができます。業務仕様カナル型
イヤホンマイク
EME-21A(グレー)
EME-21AB(黒)
EME-57A(耳かけ専用)
EME-29A(マイクスピーカー)
¥6,000/共通*カナル型で耳かけを常用する時はEME-57Aをお勧めします。
*マイクユニットはすべて共通(黒)で、イヤホンの形状や色が異なります。用途に合わせて選びください。

EME-21A

EME-21AB

EME-57A

EME-29A

【ご注意】イヤホンマイクなどアクセサリをお使いの時に本体は防水にはなりません。

アルインコ株式会社

■電子事業部

- 東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)
 - 大阪営業所 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361(代表)
 - 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目3-6第3博多博成ビル7階 ☎092-473-8034(代表)
- ※カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記営業所までお願いします。
 ※このカタログに掲載の価格には取付費などは含まれておりません。



正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。※仕様は予告なしに変更する場合があります。
ホームページのURL <http://www.alinco.co.jp/>

●取扱い店

株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:<https://www.exseli.com/>